

## Typ

Typ	Ausgang	Bestell-Nr.
Airmat MR PI	Dreipunkt-Relais	17 1359

## Technische Merkmale

- Wandler für stetige Signale 0...20V Phasenschnitt in 3-Dreipunkt-Relaisausgang
- PI-Regelverhalten
- Wirksinn durch Tauschen der Stellmotoranschlüsse umkehrbar
- LED Laufrichtungsanzeige
- 2 Steuersignaleingänge

## Technische Daten

Nennspannung	24V= vom Regler
Arbeitsbereich	0...20V Phasenschnitt
Neutrale Zone	bei 10V Reglerausgangssignal
Ausgang	2 x Relaiskontakte je 220V 500 VA

Laufzeit für Stellantrieb	ca.2...5 Min.
Umgebungstemp.	0...50°C
y' steigend:	Ph an Klemme 5
y' fallend	Ph an Klemme 6

## Anschlußplan

